

Gleich & Wechsellast

1200 / 1800Watt



ÜBERSICHT

- Konstantstrom- und Widerstand
- Crest Faktor Mode
- Digitale Anzeige 4 1/2 stellig für U, I, W und VA
- Zum Einsatz in Mainframe 3300
- Speicher für gesetzte Werte
- Grenzwert Einstellung
- Schutz gegen Über-, V, A, W

VERSIONEN

Type	Power W	Current A _{rms}	Voltage V _{rms/DC}	CC Mode 10 - 400Hz	CR Mode DC - 400Hz	Monitor A/V
3254	1200	4	300/500	0-4/2-4Arms	12.5-50-200k	1
3255	1800	6	300/500	0-3/3-6Arms	8.333-33.33-133k	1.5

TECHNISCHE DATEN

Eingangsspannung	115/230VAC+/-10% 50/60Hz
Kühlung	Force air
Auflösung CC Betrieb	3254 0.5/1mA 3255 0.75/ 1.5mA 3256
Auflösung CR Betrieb	3254 0.005/ 0.02mS* 3255 0.0075/ 0.03mS*
Auflösung DVM	3254 0-500V/ 0.1V 3255 0-500V/ 0.1V
Auflösung DAM	3254 0-4A / 0.001A 3255 0-6A / 0.001A
Watt Anzeige	3254 0.0 – 1200W / VA 3255 0.0 – 1800W / VA
Gewicht	3254 13.5kg 3255 21.5kg
Abmessungen	483 x 177 x 445mm (W x H x D)

*mS=milli-Siemens=1/k